

PARK AIR, ILMAERISTEINEN PUISTOMUUNTAMO

PARK AIR –puistomuuntamo on ulkoa hoidettava, osittain maahan upotettava, suurjännitekojeistolla varustettu puistomuuntamo.

Suurjännitekojeistona on max. 4 kpl ilmaeristeisiä kojeistoja, kuormanerotin ja/tai varokekuormanerotin. Kojeiston tyyppi on ISARC. Suurjännitekojeiston nimellisvirta on 630A. Suurin muuntajakoko 20 kV:lla on 1000 kVA.

Pienjännitekojeistona on ELKAMO –pienjännitekojeisto, jonka muunneltavuus on joustavaa.

Pj-kojeiston nimellisvirta on 1600A. Normaali pienjännitelähtöjen määrä on 12 kpl 400/630A jonovarokeytkimiä, mutta kojeisto voidaan laajentaa max. 18 kpl jonovarokeytkintä. Liitännät jonovarokeytkimiin tehdään joko kaapelikengillä tai ruuviliittimillä.

Nykyaikainen muuntajan kuormituksen seurantaan kehitetty PIHI-mittari täydentää kojeiston.



Muuntamon katto voidaan helposti nostaa pois ja jakelumuuntaja asennetaan yläkautta paikoilleen muuntamotilan öljynkeräyskaukaloon. Sen jälkeen nostetaan katto jälleen paikoilleen ja lukitaan.

PARK AIR -puistomuuntamon ulkomitat ovat; p x l x k, 3370 x 2320 x 2390 mm.

ELKAMO

OY ELKAMO AB

Torpanmaantie 2, PL 18, 68601 Pietarsaari

Puh. (06) 788 9550 • Faksi (06) 788 9559

elkamo@elkamo.fi • www.elkamo.fi