

# PARK MINI - PUISTOMUUNTAMO

**PARK MINI – puistomuuntamo** on ulkoa hoidettava, osittain maahan upotettava, ilman suurjännitekojeistoa oleva puistomuuntamo. Muuntajakaapeli tuodaan suoraan muuntajan sj – navoille. Suurin muuntajakoko 20 kV:lla on 315 kVA.

Pienjännitekojeistona on ELKAMO –pienjännitekojeisto, jonka nimellisvirta on 630 A. Pienjännitelähtöjen määrä on max, 12 kpl 400/630A jonovarokeytkimiä. Liitännät jonovarokeytkimiin tehdään joko kaapelikengillä tai ruuviliittimillä.

Nykyaikainen muuntajan kuormituksen seurantaan kehitetty PIHI-mittari täydentää kojeiston.

Muuntamon katto voidaan helposti nostaa pois ja jakelumuuntaja asennetaan yläkautta paikoilleen muuntamotilan öljynkeräyskaukaloon. Sen jälkeen nostetaan katto jälleen paikoilleen ja lukitaan.



**PARK MINI - puistomuuntamon ulkomitat ovat; p x l x k, 1600 x 1500 x 2390 mm.**

## ELKAMO

OY ELKAMO AB

Torpanmaantie 2, PL 18, 68601 Pietarsaari

Puh. (06) 788 9550 • Faksi (06) 788 9559

elkamo@elkamo.fi • www.elkamo.fi